Kompilácia OpenWrt a BootLoadera

Na kompiláciu je potrebný počítač s operačným systémom linux!

Kompilácia BootLoadera

- `git clone https://github.com/Apli-sro/MRS-ROUTER-UBOOT.git`
- `cd ./MRS-ROUTER-UBOOT/Uboot/`
- `make`

Následne sa súbor ./uboot.img používa na aktualizáciu bootloadera

Kompilácia OpenWrt

- `git clone https://github.com/Apli-sro/MRS-ROUTER-OPENWRT.git`
- `cd ./MRS-ROUTER-OPENWRT`
- `./updateFeeds.sh`
- `make menuconfig`
- `make`

Po skončení kompilácie prejdite do adresára:

- `cd ./build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_rt305x`
- a súbor `openwrt-ramips-rt305x-olinuxino-rt5350f-squashfs-sysupgrade.bin` použite na aktualizáciu cez bootloader

©2025 Apli sro.